参考出図

Smartsyn PAT PEND MODEL NO : TS2640N641E10

No.	DESCRIPTION	DATE / SIGN
第2版	NOTE-5 変更 製造番号捺印削除	97.12.24

項目 CHARACTERISTICS		仕様 SPECIFICATIONS	備考 REMARKS
機能 FUNCTION		1X-BRX	
入力電圧 INPUT VOLTAGE		AC 4Vrms 3.4kHz	
励磁側 PRIMARY		ROTOR	
○ 変圧比（K） TRANSFORMATION RATIO		0.5 ±10%	
○ 電気誤差 ELECTRICAL ERROR		±10′ MAX	
残留電圧（総合値） RESIDUAL VOLTAGE(TOTAL)		25 mVrms MAX	
位相ずれ PHASE SHIFT		+3~+13° NOM	
インピーダンス ○ IMPEDANCE	ZRO	100+j180Ω REF	※206Ω REF
	Zss	155+j200Ω REF	AT θ=90° (S1-S3)
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	(WINDINGS TO GROUND) AC250V (BETWEEN ISOLATED WINDINGS) AC200V 1min		60(50) Hz
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE		10MΩ MIN	DC 500 V
重量 WEIGHT		0.28kg NOM	
許容回転数 MAX OPERATING SPEED		10,000 min^{-1}	
動作温度範囲 OPERATING TEMP. RANGE		-55°C~+155°C	





配線図
SCHEMATIC DIAGRAM

NOTE:

1. DIMENSION : mm
2. 指定なき寸法公差±0.5mmとする。
   UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE IS ±0.5mm.
3. （ ）内寸法は参考値である。
   （ ） ARE DIMENSIONS FOR REFERENCE.
4. 出力電圧方程式
   OUTPUT EQUATION
   $E_{S1-S3} = K E_{R1-R2} \cos\theta$
   $E_{S2-S4} = -K E_{R1-R2} \sin\theta$
   +θ：取付フランジ側から見てロータCCW回転時。
   ROTOR IS CCW ROTATION VIEWED FROM MTG. FLANGE END.
5. 客先の要求がない場合は ○印項目のみ測定。成績書は添付しない。
   （※ Z_{RO} は絶対値にて測定）
   IN CASE OF NO CUSTOMER'S REQUIREMENT, ○ITEM SHOULD BE MEASURED WITHOUT INSPECTION SHEET. (※ Z_{RO} IS ABSOLUTE VALUE)

DS'D T. Itoh	DATE 96. 5.30	MODEL NO. TS2640N641E10	TITLE ブラシレスレゾルバ BRUSHLESS RESOLVER	
CH'D H. Niimura T. Nagayama K. Kitagawa	SCALE 1/1	3RD ANGLE PROJECTION		
APP'D K. Ishii	DWG NO. 0 2 6 4 0 0 0 3 9	S	3 0	/

MFG No. 0 2 6 4 0 0 0 3 9 K 4 0

JIS A3(297X420) A

TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.